



FARAN

s u s t a i n i t . . .



POE UPS

Online High frequency UPS

مناسب برای

- ◀ دور بین های مدار بسته دیجیتال
- ◀ دور بین های مدار بسته آنالوگ
- ◀ تامین تغذیه AC مصرف کننده های مرتبط (VOICE OVER IP PHONE)VOIP

سیستم های حفاظتی

- ◀ محافظت در برابر نوسانات برق شهر
- ◀ محافظت در برابر نویزهای برق شهر
- ◀ محافظت در برابر اضافه بار
- ◀ محافظت در برابر تخلیه بیش از حد باتری

ویژگی ها

- ◀ توان 150W
- ◀ کنترل ولتاژ AC ورودی در محدوده 275-180 ولت
- ◀ AUTO START
- ◀ COLD START
- ◀ نمایش تمام مقادیر ولتاژ باتری، ولتاژ REC، میزان درصد LOAD، توان مصرفی
- ◀ دارای SELF TEST
- ◀ خروجی POE جهت 16 دوربین تحت شبکه
- ◀ (16 عدد خروجی 12V جهت دوربین های آنالوگ، در مدل POA)
- ◀ دارای خروجی AC جهت سوئیچ محلی
- ◀ نمایش وضعیت عملکرد دستگاه بر روی صفحه نمایش LCD در مد باتری و برق شهر
- ◀ دارای کد خطا و نمایش در LCD (مد باتری، ولتاژ بالای REC، ولتاژ پایین، OVER LOAD)
- ◀ مجهز به سیستم شارژ سریع



تجداوم بن بن خیش . . .



Join Us in Telegram

Technical Specifications

POE UPS	MODEL POE 16/1
150W	ظرفیت نامی
	ورودی
220V	ولتاژ نامی ورودی
50Hz	فرکانس نامی ورودی
(180 ~ 275)V±5VAC	رنج ولتاژ ورودی
50Hz ±0.5%	رنج فرکانس ورودی
	خروجی
220VAC/48VDC /12VDC	ولتاژ خروجی
یکسان با فرکانس ورودی	فرکانس مد برق شهر
(50± 0.5%) Hz	فرکانس مد باتری
150W	توان خروجی (Watt)
20W	توان اینورتر
100W	توان POE
120W	توان POA
36W	توان XVR / NVR /DVR
0ms	زمان سوئیچ (Transfer Time)
87%≤	بازدهی دستگاه
	باتری
Sealed lead acid maintenance free battery	نوع باتری
1	تعداد
12V	ولتاژ DC
9AH	ظرفیت باتری
16 IP CAMERA:60min 8 IP CAMERA:90min	زمان پشتیبانی
	سیستم کنترل UPS
cold start; Auto start.	عملکرد
نوسانات برق شهر نویزهای برق شهر اضافه بار تخلیه بیش از حد باتری	حفاظت
سوئیچ on/off سیستم، مانیتورینگ UPS، نمایش وضعیت کاری، خود آزمون، نمایش مقادیر باتری-رکتیفایر-جریان خروجی-بارمصرفی-کد خطا-اضافه بار	عملکرد نرم افزار
LCD , LED	نمایشگر